



**Barre pont 3P+N 63A lang. 10mm<sup>2</sup> 24m**

Fiche produit

**Architecture**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nombre de pôles | 4 P  |
| Type de pôles   | 3P+N |

**Compatibilité**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Destiné aux références compatible | MCB 1P+N |
|-----------------------------------|----------|

**Principales caractéristiques électriques**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 / 400 V |
|------------------------------|-------------|

**Tension**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension maxi d'utilisation          | 400 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV  |

**Intensité du courant**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Alimentation**

|   |          |
|---|----------|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 3 phases |
|---|----------|

**Matières**

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | gris |
|---------|------|

**Dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 428 mm  |
| Pas      | 17,8 mm |

**Installation, montage**

|  |     |
|--|-----|
| Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire | non |
|--|-----|

**Connexion**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide     | 10 mm <sup>2</sup> |
| Adapté aux appareils avec connecteur neutre | oui                |
| Type de connecteur                          | barre à languette  |
| Type de connexion                           | cage à vis         |

**Équipement**

|   |   |
|---|---|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 6 |
|---|---|

**Standards**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

**Conditions d'utilisation**

|       |     |
|-------|-----|
| Isolé | oui |
|-------|-----|

KBN663C